
O P I S T E C H N I C Z N Y

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI RADZIĄDZ

BRANŻA ELEKTRYCZNA BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO

1. Inwestor

Inwestorem jest Gmina Żmigród 55-140 Żmigród plac Wojska Polskiego 2-3

2. Podstawa opracowania

Projekt powstał na podstawie umowy o wykonanie prac projektowych zawartej pomiędzy Inwestorem a firmą „ELWIBOR” Wiesław Ryszard Borowski

Przy projektowaniu części elektrycznej korzystano z następujących materiałów:

- Mapy do celów projektowych w skali 1:1000
- Wizji lokalnej w terenie
- Obowiązujące przepisy
- Norma SEP N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa
- Norma SEP N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami pełno izolowanymi oraz z przewodami niepełno izolowanymi.
- Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- Norma PKN-CEN/TR 13201-1 Oświetlenie dróg cz.1-styczeń 2007
- Norma PN-EN 13201-2 Wymagania oświetleniowe cz.2-sierpień 2007
- Norma PN-EN 13201-3 Obliczenia parametrów oświetleniowych cz.3-październik 2007
- Normy czynnościowe i przedmiotowe PN/E, PN-EN, PN-IEC dotyczące sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
- Wykaz właścicieli władających
- Wypisu z miejscowego planu zagospodarowania
- Uzgodnienia branżowe
- Wytocznych inwestora

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy oświetlenia drogowego przy drogach gminnych na działkach w miejscowości Radziądz:

494/3	AM 01	Obręb Radziądz
494/6	AM 01	Obręb Radziądz
494/7	AM 01	Obręb Radziądz

4. Zakres opracowania

W zakres niniejszego projektu wchodzi

- Montaż słupów oświetleniowych
- Montaż opraw oświetleniowych
- Montaż szafki oświetleniowej
- Wykonanie wykopu pod kabel
- Wykonanie przewiertu sterowanego pod drogą i wjazdami
- Układanie kabla nn oświetleniowego
- Układanie rur ochronnych
- Wykonanie połączeń
- Wykonanie pomiarów
- Ochrona od porażen
- Ochrona przepięciowa
- Uziemienia

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – CZĘŚĆ OPISOWA

5. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa oświetlenia drogowego kablowego na działkach wg wykazu powyżej w miejscowości Radziądz Gmina Żmigród.

6. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Na terenie objętym opracowaniem nie istnieje oświetlenie drogowe.

Elementy zabudowy i budowli nie występują na trasie projektowanej sieci kablowej oświetlenia drogowego.

Tak też żaden obiekt budowlany ani budowla nie kolidują z zakresem tematu opracowania

7. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych

W dwóch miejscach projektowanych słupów dokonano badawczych wierceń w celu ustalenia warunków geotermicznych terenu.

W oparciu o powyższe wiercenia oraz Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012 roku Poz. 463 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotermicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych stwierdzono, że na terenie objętym przedmiotową inwestycją tj. budowa kablowej linii oświetlenia wraz z zabudową stanowisk słupowych występują proste warunki gruntowe. Projektowane urządzenia należy zaliczyć do niewielkich obiektów budowlanych o statystycznie wyznaczanym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych. Dlatego nie zachodzi konieczność wykonania opracowania ustalającego geotechniczne warunki posadowienia obiektów jak wyżej.

wg paragrafu 4.1 pkt. 2 warunki gruntowe proste

wg paragrafu 4.1 pkt. 3 I kategorię geotechniczną

Rozwiązania katalogowe posadowienia słupów przyjęte dla gruntu średniego zapewniają stabilność projektowanych słupów przy siłach występujących od naprężeń przewodów i od parcia wiatru.

8. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje się wykonanie linii kablowej nn zasilającej słupy oświetleniowe oświetlenia kablowego. Długość linii kablowej wynosi : wykop pod kabel 108 mb, kabel YAKXS 4x35 mm² – 150 mb.

9. Zestawienie powierzchni terenu

Nie dotyczy

10. Dane o wpisie do rejestru zabytków

Teren objęty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Garbce Gmina Żmigród.

Działki znajdują się w granicach strefy „A” , strefy „B” i strefy OW”.

11. Dane o wpływie eksploatacji górniczej

Nie dotyczy.

12. Informacja i dane o zagrożeniu dla środowiska

Inwestycja w części elektrycznej nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników.

13. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego

Nie dotyczy.

OPIS TECHNICZNY - Instalacja elektryczna do urządzeń zewnętrznych

14. Opis stanu istniejącego

Na terenie objętym opracowaniem nie istnieje oświetlenie drogowe.

15. Sieć oświetleniowa - zasilanie

- Zgodnie z warunkami zasilania nr WP/004758/2014/O05R02, ZP 212010325, PH 1000071063 z dnia 30 stycznia 2014 r. wydanymi przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu Rejon Dystrybucji Oborniki Śląskie należy:
 - W zakresie przyłącza – obok istniejącego złącza kablowego ZK-1a zabudować złącze 1P
 - W zakresie sieci – nie wymaga zmian
 - W zakresie przyłączanych urządzeń – wykonać zasilanie z projektowanej szafki złączowo-pomiarowej do szafki sterowniczej i dalej do projektowanych lamp oświetlenia ulicznego odbiorcy
 - Wybudowane oświetlenie pozostaje na majątku UG Żmigród – granica własności zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia przeciążeniowego w zestawie złączowo-pomiarowym ZK-1a-1P w kierunku instalacji odbiorcy

16. Projektowane oświetlenie kablowe

- Przed przystąpieniem do robót zasadniczych należy zlokalizować i oznaczyć kolizje z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem terenu,
- Zlokalizowane kolizje zabezpieczyć i oznakować, zaś roboty w ich obrębie wykonywać ręcznie
- Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z odpowiednimi PN/E, SEP oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp.
- W miejscu wskazanym na mapie sytuacyjno-wysokościowej zabudować słupy oświetleniowe z fundamentem i oprawami oświetleniowymi zgodnie z rys 1/E, rys 2/E
- Pomiedzy zabudowanymi słupami oświetleniowymi ułożyć linię kablową kablem typu YAKXS 4x35 mm² o łącznej długości 150 mb
- Długość wykopu pod kabel wynosi 108 mb
- Na dnie wykopu w ziemi rodzimej ułożyć bednarkę ocynkowaną 30x3 mm i przysypać ziemią z wykopu
- W miejscu wskazanym na rysunku 1/E zabudować szafkę oświetleniową 1-fazową i wykonać połączenia ze złączem kablowo-pomiarowym 1P zabudowanym przy złączu ZK-1a
- Z szafki oświetleniowej wyprowadzić obwód w kierunku wybudowanych słupów oświetleniowych
- Wykonać połączenia elektryczne zgodnie z rys.2/E,
- Pod droga wykonać przejście metoda przewiertu sterowanego lub przecisku z zastosowaniem rury ochronnej DVK lub PE-HD o średnicy 75 mm lub 110 mm
- Roboty elektryczne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp.
- Zmierzona rezystancja uziomów nie może przekraczać wartości 10 Ω przy słupie oświetleniowym stosując przeliczniki rezystywności gruntu.

17. Układanie kabli

- Kable należy układać w rurze AROTA na dnie wykopu na warstwie ziemi pozbawionej kamieni oraz innych zanieczyszczeń mogących spowodować uszkodzenie kabla.
- Ułożony kabel należy zasypać warstwą ziemi rodzimej 25 cm i ułożyć folię niebieską na całej długości wykopu.
- Głębokość ułożenia kabla mierzona od powierzchni nie powinna być mniejsza niż 70 cm.
- Przy układaniu kabli obowiązuje norma N-SEP E-004.
- Przy każdej słupie należy zostawić zapas kabla o długości około 1,0 metra.
- Kabel przed zasypaniem należy zgłosić do odbioru robót zanikowych
- Wykonane roboty należy zgłosić do inwentaryzacji geodezyjnej w Biurze Geodezji w Trzebnicy.
- Podczas prowadzenia robót ziemnych należy stosować zabezpieczenia dla osób trzecich.
- Zajęcie pasa drogowego uzgodnić z właściwym właścicielem drogi.
- Roboty elektryczne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami PBUE oraz normami.

18. Wykaz podstawowych materiałów

- Oprawy oświetleniowe OS-1 LED-32W (lub równoważne)– 7 szt.

- Słup S-40W (lub równoważne) – 7 kpl.
- Fundament B-40B (lub równoważne) – 7 szt.
- Kabel YKXS 4x35 mm² – 150 mb
- Bednarka ocynkowana 30x3 mm – 150 mb
- Rura Arota Ø 75 mm – 150 mb
- Szafka oświetleniowa – 1 kpl.
- Rura PE-HD Ø110 mm
- Przewody : YDY 3x2,5 mm².

19. Charakterystyka instalacji zewnętrznych

- Zasilanie ze stacji transformatorowej R-1510 poprzez złącze ZK-1a-1P za pośrednictwem szafki oświetleniowej wg warunków WP/004758/2014/O05R02
Obwód oświetlenia drogowego
 - Rodzaj obiektu: linia kablowa oświetlenia nn
 - Łączna długość linii kablowej: 150mb
 - Długość wykopu pod kabel – 108 mb
 - Początek linii: zaciski prądowe w złączu ZK1a-1P
 - Koniec linii: słup nr L1/5
 - Oprawy oświetleniowe OS-1 LED32W – 7 kpl.
 - Słup S-40W – 7 kpl.
 - Fundament B-40B – 7 kpl.
 - Szafka oświetleniowa – 1kpl.
 - Sterowanie programatorem astronomicznym
 - Typ kabla : YKXS 4x35 mm²

20. Ochrona przeciwporażeniowa

Dodatkowy środek ochrony przed porażeniem w sieci nn – SAMOCZYNNIE
WYŁĄCZENIE ZASILANIA w układzie TN-C.
Ochronę przeciwporażeniową rozwiązać zgodnie z normą N SEP-E-001/2003
Równoległe z kablem wzdłuż trasy ułożyć bednarkę ocynkowaną FeZn 30mm x 3mm.
Wartość uziemienia nie może przekroczyć wielkości 10Ω.
Po wykonaniu sieci wykonać pomiary kontrolne .

21. Obliczenia

- Transformator 100 kVA w R-1510
 $R_T = 0,0309 \Omega$ (wg poradnika projektanta elektryka wyd. III tab. Z3.1 str.567)
 $X_T = 0,0732 \Omega$
- Linia zasilająca AL 4 x70 mm² – 410 mb
 $R_{AL70} = 0,1224 \Omega$
 $X_{AL70} = 0,041 \Omega$
- Linia zasilająca YAKXS 4 x35mm² – 150 mb
 $R_{K35} = 0,2482 \Omega$
 $X_{K35} = 0,015 \Omega$
- Impedancja w punkcie zwarcia – słup nr L1/7
 $Z_{L1/7} = ((2 \times (R_{AL70} + R_{K35}) + R_T)^2 + (2 \times (X_{AL70} + X_{K35}) + X_T)^2)^{1/2}$
 $Z_{L1/7} = 0,727 \Omega$
- Samoczynne wyłączenie (czas 5 s)
 $I_z = 0,8 \times U_0 / Z_{L1/7} = 253,10 \text{ A}$

$$I_a = 5 \times S301C \ 16 \ A = 90 \ A \ (\text{wg katalogu ETI wyd. 2011})$$

$$I_a < I_z$$

Warunek ochrony przeciw porażeniowej został spełniony

- Obliczenia uziemienia poziomego
$$R_{uz} = 2\rho/L < 30 \ \Omega \ \text{to } L > 2\rho/30, L > 3,3 \text{ mb}$$
$$L_{proj} = 280 \text{ mb o przekroju } 30 \times 3 \text{ mm}$$
$$R_{uzobl.} = 2\rho/L = 2 \times 50 \ \Omega \text{m} / 108 \text{ m} = 0,926 \Omega$$
$$\rho - \text{rezystywność gruntu przyjęto } 50 \ \Omega \text{m (Humus od } 10 \ \Omega \text{m do } 150 \ \Omega \text{m, muliste}$$
$$\text{grunty rolne, wilgotny zagęszczony nasyp } 50 \ \Omega \text{m)}$$
$$R_{uz} - \text{dopuszczalna wartość uziemienia}$$

22. Dane charakterystyczne obiektu

- Kable typu YKXS 4x35 mm² -150 mb
- Wykop pod kabel - 108 mb
- Oprawy oświetleniowe OS-1 LED32 W (lub równoważne) – 7 kpl.
- Słupy oświetleniowe S-40W (lub równoważne) – 7 kpl.
- Napięcie robocze 230/400 V
- Kategoria obiektu – XXVI
- Współczynnik wielkości obiektu – 1,5
- Parametr – długość L = 262 mb

23. Wykaz rysunków

- Rysunek 1/E – Plan trasy sieci oświetleniowej
- Rysunek 2/E – Schemat jednokreskowy

24. Wykaz załączników

- Załącznik nr 1 - Warunki przyłączenia
- Załącznik nr 2 - Decyzja IRL.7230.13.2014
- Załącznik nr 3 - Uzgodnienie UD.8036.7.2014
- Załącznik nr 4 - Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- Załącznik nr 5 – Wypis uproszczone
- Załącznik nr 6 – Mapa ewidencyjna gruntów
- Załącznik nr 7 – Uprawnienia budowlane
- Załącznik nr 8 – Zaświadczenie z Izby Inżynierów Budownictwa
- Załącznik nr 9 - Informacja BIOZ
- Załącznik nr 10 - Karta katalogowa oprawy oświetleniowej
- Załącznik nr 11 - Karta katalogowa słupa oświetleniowego
- Załącznik nr 12 - Karta fundamentu słupa oświetleniowego
- Załącznik nr 13 - Oryginał mapy do celów projektowych