

# O P I S T E C H N I C Z N Y

## DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI BORZĘCIN

### BRANŻA ELEKTRYCZNA BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO

#### 1. Inwestor

Inwestorem jest Gmina Żmigród 55-140 Żmigród plac Wojska Polskiego 2-3

#### 2. Podstawa opracowania

Projekt powstał na podstawie umowy o wykonanie prac projektowych zawartej pomiędzy Inwestorem a firmą „ELWIBOR” Wiesław Ryszard Borowski

Przy projektowaniu części elektrycznej korzystano z następujących materiałów:

- Mapy do celów projektowych w skali 1:500
- Wizji lokalnej w terenie
- Obowiązujące przepisy
- Norma SEP N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa
- Norma SEP N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami pełno izolowanymi oraz z przewodami niepełno izolowanymi.
- Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- Norma PKN-CEN/TR 13201-1 Oświetlenie dróg cz.1-styczeń 2007
- Norma PN-EN 13201-2 Wymagania oświetleniowe cz.2-sierpień 2007
- Norma PN-EN 13201-3 Obliczenia parametrów oświetleniowych cz.3-październik 2007
- Normy czynnościowe i przedmiotowe PN/E, PN-EN, PN-IEC dotyczące sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
- Wykaz właścicieli władających
- Wypisu z miejscowego planu zagospodarowania
- Uzgodnienia branżowe
- Wytocznych inwestora

#### 3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy oświetlenia drogowego przy drogach gminnych na działkach w miejscowości Borzęcin:

221	AM 01	Obręb Borzęcin
222	AM 01	Obręb Borzęcin

#### 4. Zakres opracowania

W zakres niniejszego projektu wchodzi

- Montaż słupów oświetleniowych
- Montaż opraw oświetleniowych
- Montaż szafki oświetleniowej
- Wykonanie wykopu pod kabel
- Wykonanie przewiertu sterowanego pod drogą i wjazdami
- Układanie kabla nn oświetleniowego
- Układanie rur ochronnych
- Wykonanie połączeń
- Wykonanie pomiarów
- Ochrona od porażeń
- Ochrona przepięciowa
- Uziemienia

## PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – CZĘŚĆ OPISOWA

#### 5. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa oświetlenia drogowego kablowego na działkach wg wykazu powyżej w miejscowości Borzęcin Gmina Żmigród.

#### 6. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Na terenie objętym opracowaniem nie istnieje oświetlenie drogowe.

Elementy zabudowy i budowli nie występują na trasie projektowanej sieci kablowej oświetlenia drogowego.

Tak też żaden obiekt budowlany ani budowla nie kolidują z zakresem tematu opracowania

#### 7. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych

W dwóch miejscach projektowanych słupów dokonano badawczych wierceń w celu ustalenia warunków geotermicznych terenu.

W oparciu o powyższe wiercenia oraz Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012 roku Poz. 463 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotermicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych stwierdzono, że na terenie objętym przedmiotową inwestycją tj. budowa kablowej linii oświetlenia wraz z zabudową stanowisk słupowych występują proste warunki gruntowe. Projektowane urządzenia należy zaliczyć do niewielkich obiektów budowlanych o statystycznie wyznaczanym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych. Dlatego nie zachodzi konieczność wykonania opracowania ustalającego geotechniczne warunki posadowienia obiektów jak wyżej.

wg paragrafu 4.1 pkt. 2 warunki gruntowe proste

wg paragrafu 4.1 pkt. 3 I kategorię geotechniczną

Rozwiązania katalogowe posadowienia słupów przyjęte dla gruntu średniego zapewniają stabilność projektowanych słupów przy siłach występujących od naprężeń przewodów i od parcia wiatru.

## **8. Projektowane zagospodarowanie terenu**

Projektuje się wykonanie linii kablowej nn zasilającej słupy oświetleniowe oświetlenia kablowego. Długość linii kablowej wynosi : wykop pod kabel 171 mb, kabel YAKXS 4x35 mm<sup>2</sup> – 195 mb.

## **9. Zestawienie powierzchni terenu**

Nie dotyczy

## **10. Dane o wpisie do rejestru zabytków**

Teren objęty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu w miejscowości Borzęcin Gmina Żmigród.

## **11. Dane o wpływie eksploatacji górniczej**

Nie dotyczy.

## **12. Informacja i dane o zagrożeniu dla środowiska**

Inwestycja w części elektrycznej nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników.

## **13. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego**

Nie dotyczy.

## **OPIS TECHNICZNY - Instalacja elektryczna do urządzeń zewnętrznych**

### **14. Opis stanu istniejącego**

Na terenie objętym opracowaniem nie istnieje oświetlenie drogowe.

### **15. Sieć oświetleniowa - zasilanie**

- Zgodnie z warunkami zasilania nr WP/002934/2014/O05R02, ZP 212010290, PH 1000071063 z dnia 23 stycznia 2014 r. wydanymi przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu Rejon Dystrybucji Oborniki Śląskie należy:
  - W zakresie przyłącza – na istniejącym słupie nN nr 8/89 zabudować szafkę złączowo-pomiarową ZK1e-1P-S, połączyć przewodem AsXSn 4x35 mm<sup>2</sup> tor prądowy linii napowietrznej nN z projektowaną szafką pomiarową. Ochronę przewodu na słupie wykonać do wysokości 2,5 mb od poziomu terenu rura ochronną o przekroju Ø50 mm ( z materiału odpornego na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne)
  - W zakresie sieci – nie wymaga zmian
  - W zakresie przyłączanych urządzeń – wykonać zasilanie z projektowanej szafki złączowo-pomiarowej do szafki sterowniczej i dalej do projektowanych lamp oświetlenia ulicznego odbiorcy
  - Wybudowane oświetlenie pozostaje na majątku UG Żmigród – granica własności zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia przeciążeniowego w zestawie złączowo-pomiarowym ZK1e-1P-S w kierunku instalacji odbiorcy

## 16. Projektowane oświetlenie kablowe

- Przed przystąpieniem do robót zasadniczych należy zlokalizować i oznaczyć kolizje z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem terenu,
- Zlokalizowane kolizje zabezpieczyć i oznakować, zaś roboty w ich obrębie wykonywać ręcznie
- Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z odpowiednimi PN/E, SEP oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp.
- W miejscu wskazanym na mapie sytuacyjno-wysokościowej zabudować słupy oświetleniowe z fundamentem i oprawami oświetleniowymi zgodnie z rys 1/E, rys 2/E
- Pomiędzy zabudowanymi słupami oświetleniowymi ułożyć linię kablową kablem typu YAKXS 4x35 mm<sup>2</sup> o łącznej długości 195 mb
- Długość wykopu pod kabel wynosi 171mb
- Na dnie wykopu w ziemi rodzimej ułożyć bednarkę ocynkowaną 30x3 mm i przysypać ziemią z wykopu
- W miejscu wskazanym na rysunku 1/E zabudować szafkę oświetleniową 1-fazową i wykonać połączenia ze złączem kablowo-pomiarowym Zk1e-1P-S zabudowanym na słupie nr8/89
- Z szafki oświetleniowej wyprowadzić obwód w kierunku wybudowanych słupów oświetleniowych
- Wykonać połączenia elektryczne zgodnie z rys.2/E,
- Pod droga wykonać przejście metoda przewiertu sterowanego lub przecisku z zastosowaniem rury ochronnej DVK lub PE-HD o średnicy 75 mm lub 110 mm
- Roboty elektryczne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp.
- Zmierzona rezystancja uziomów nie może przekraczać wartości 10  $\Omega$  przy słupie oświetleniowym stosując przeliczniki rezystywności gruntu.

## 17. Układanie kabli

- Kable należy układać w rurze AROTA na dnie wykopu na warstwie ziemi pozbawionej kamieni oraz innych zanieczyszczeń mogących spowodować uszkodzenie kabla.
- Ułożony kabel należy zasypać warstwą ziemi rodzimej 25 cm i ułożyć folię niebieską na całej długości wykopu.
- Głębokość ułożenia kabla mierzona od powierzchni nie powinna być mniejsza niż 70 cm.
- Przy układaniu kabli obowiązuje norma N-SEP E-004.
- Przy każdej słupie należy zostawić zapas kabla o długości około 1,0 metra.
- Kabel przed zasypaniem należy zgłosić do odbioru robót zanikowych
- Wykonane roboty należy zgłosić do inwentaryzacji geodezyjnej w Biurze Geodezji w Trzebnicy.
- Podczas prowadzenia robót ziemnych należy stosować zabezpieczenia dla osób trzecich.
- Zajęcie pasa drogowego uzgodnić z właściwym właścicielem drogi.
- Roboty elektryczne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami PBUE oraz normami.

## 18. Wykaz podstawowych materiałów

- Oprawy oświetleniowe CUDDLE LED-72W (lub równoważne)– 4 szt.
- Słup SAL –N1 (lub równoważne) – 4 kpl.

- Fundament B-60A (lub równoważne) – 4 szt.
- Kabel YKXS 4x35 mm<sup>2</sup> – 195 mb
- Bednarka ocynkowana 30x3 mm – 195 mb
- Rura Arota Ø 75 mm – 195 mb
- Szafka oświetleniowa – 1 kpl.
- Rura PE-HD Ø110 mm
- Przewody : YDY 3x2,5 mm<sup>2</sup>.

## 19. Charakterystyka instalacji zewnętrznych

- Zasilanie ze stacji transformatorowej R-153-02 za pośrednictwem szafki oświetleniowej wg warunków WP/002934/2014/O05R02
  - Obwód oświetlenia drogowego
    - Rodzaj obiektu: linia kablowa oświetlenia nn
    - Łączna długość linii kablowej: 195 mb
    - Długość wykopu pod kabel – 171mb
    - Początek linii: zaciski prądowe w złączu ZK1e-1P-S
    - Koniec linii: słup nr L1/4
    - Oprawy oświetleniowe CUDDLE LED72W – 4 kpl.
    - Słup SAL-N1 – 4 kpl.
    - Fundament B-60A – 4 kpl.
    - Szafka oświetleniowa – 1kpl.
    - Sterowanie programatorem astronomicznym
    - Typ kabla : YKXS 4x35 mm<sup>2</sup>

## 20. Opis nazw własnych

- **Oprawa Cuddle LED 72 5K T3 redukcja mocy -16% przez cały okres świecenia**

W celu oświetlenia przewidziano montaż punktów świetlnych zrealizowanych za pomocą opraw LED. Oprawa przeznaczona do montażu na wysięgniku średnica zakończenia wysięgnika powinna wynosić 60 mm. Konstrukcja oprawy z profili oraz blach, wykonywanych z aluminium o przewodności cieplnej (>200W/mK) zabezpieczona przez anodowanie, powłoka 20 mikron. Kształt oprawy według załączonej karty katalogowej powłoka anodowana. Oprawa wyposażona w 24 diod CREE XM-L2 lub równoważne, diody umieszczone na płytce drukowanej MCPCB z elementami zabezpieczającymi, zintegrowana z soczewką asymetryczną wykonaną z tworzywa PMMA o podwyższonych właściwościach temperaturowych. Moduł optyczny IP 66 montowany na powierzchni radiatora. Moc całkowita oprawy max 67 W strumień świetlny oprawy, strumień świetlny oprawy 7850 lm. Oprawa z możliwością wymiany pojedynczych modułów optycznych. Wymiana pojedynczego modułu optycznego nie może przekraczać 20% wartości oprawy co ma wpływ na koszty eksploatacji po okresie gwarancji. Temperatura barwy światła 5000K (barwa biała neutralna) oprawa osiąga efektywność energetyczną klasy A++ co ma bezpośrednie przełożenie na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, a także pozytywnie wpływa na środowisko naturalne. Żywotność diod LED minimum 50 000 godzin, gwarancja producenta na oprawę minimum 5 lat. Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C do 55 stopni C. W oprawie powinien być zainstalowany zasilacz wyposażony w niezbędne zabezpieczenia: przepięciowe, zwarciovowe oraz zabezpieczenie chroniące diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem, IP66 modułu optycznego i zasilacza.

Oprawy muszą posiadać deklarację zgodności CE producenta. Oprawy powinny być dostarczone wraz z nierdzewiącymi elementami mocującymi i być gotowe do działania i montażu.

- **SŁUPY: SAL N1-1200-10 25um**

Na inwestycję przewidziano słupy aluminiowe cylindrycznie stożkowe anodowane na kolor anodowania inox, bez szwu jednoelementowy. Słup 8 metrowy, średnica przy podstawie fi 146 grubość ścianki słupa min 4,2 mm. podstawa słupa o wymiarach 300 x 300 rozstaw śrub 250 x 250 co zapewnia stabilność całej konstrukcji. Na słupie przewidziano wysięgnik spawany, kąt nachylenia wysięgnika 10 stopni, wysięg ok. 1.2 m zakończenie wysięgnika umożliwiające montaż oprawy fi60, wysokość zawieszenia oprawy ok. 7,7 m. Słup zakończony dekoracją w kształcie kuli anodowaną pod kolor słupa. Słup i wysięgnik zabezpieczony technologią anodowania minimalna wartość w mikronach anody min 25 mikron. Okres gwarancyjny tak zabezpieczonego słupa wymagany minimum 10 lat. Powłoka anodowa powinna być integralnie związana z podłożem dzięki czemu nie ma możliwości ich złuszczenia odpryskiwania czy rozwarstwiania. Słup winien posiadać deklarację zgodności WE sygnowaną znakiem CE wystawioną przez producenta. Słupy i wysięgniki muszą spełniać wymagania wytrzymałościowe dla strefy wiatrowej i kategorii terenu przewidzianej inwestycji. Wytrzymałość słupa potwierdzona raportami wytrzymałości dla przewidzianej oprawy. Do wyposażenia dołączony powinien być komplet ocynkowany elementów złącznych słupa (nakrętki, podkładki, osłony na nakrętki z tworzywa sztucznego, klucz imbusowy).

## 21. Ochrona przeciwporażeniowa

Dodatkowy środek ochrony przed porażeniem w sieci nn – SAMOCZYNNE  
WYŁĄCZENIE ZASILANIA w układzie TN-C.  
Ochronę przeciwporażeniową rozwiązać zgodnie z normą N SEP-E-001/2003  
Równoległe z kablem wzdłuż trasy ułożyć bednarkę ocynkowaną FeZn 30mm x 3mm.  
Wartość uziemienia nie może przekroczyć wielkości 10Ω.  
Po wykonaniu sieci wykonać pomiary kontrolne.

## 22. Obliczenia

- Transformator 100 kVA w R-153-02  
 $R_T = 0,0309 \Omega$  (wg poradnika projektanta elektryka wyd. III tab. Z3.1 str.567)  
 $X_T = 0,0732 \Omega$
  - Linia zasilająca AL 4 x50 mm<sup>2</sup> – 200 mb  
 $R_{AL50} = 0,1143 \Omega$   
 $X_{AL50} = 0,0200 \Omega$
  - Linia zasilająca YAKXS 4 x35mm<sup>2</sup> – 195 mb  
 $R_{K35} = 0,1592 \Omega$   
 $X_{K35} = 0,0195 \Omega$
  - Impedancja w punkcie zwarcia – słup nr L1/4  
 $Z_{L1/4} = ((2 \times (R_{AL50} + R_{K35}) + R_T)^2 + (2 \times (X_{AL50} + X_{K35}) + X_T)^2)^{1/2}$   
 $Z_{L1/4} = 0,553 \Omega$
  - Samoczynne wyłączenie (czas 5 s)  
 $I_z = 0,8 \times U_0 / Z_{L1/4} = 332,73 \text{ A}$   
 $I_a = 5 \times S301C \text{ } 16 \text{ A} = 90 \text{ A}$  (wg katalogu ETI wyd. 2011)  
 $I_a < I_z$
- Warunek ochrony przeciw porażeniowej został spełniony

- Obliczenia uziemienia poziomego  
 $R_{uz} = 2\rho/L < 30 \Omega$  to  $L > 2\rho/30$ ,  $L > 3,3$  mb  
 $L_{proj} = 280$  mb o przekroju  $30 \times 3$  mm  
 $R_{uzobl.} = 2\rho/L = 2 \times 50 \Omega m / 171 m = 0,585 \Omega$   
 $\rho$  – rezystywność gruntu przyjęto  $50 \Omega m$  (Humus od  $10 \Omega m$  do  $150 \Omega m$ , muliste grunty rolne, wilgotny zagęszczony nasyp  $50 \Omega m$ )  
 $R_{uz}$  – dopuszczalna wartość uziemienia

### 23. Dane charakterystyczne obiektu

- Kable typu YKXS  $4 \times 35$  mm<sup>2</sup> -195 mb
- Wykop pod kabel - 171 mb
- Oprawy oświetleniowe CUDDLE LED72 W (lub równoważne) – 4 kpl.
- Słupy oświetleniowe SAL-N1 (lub równoważne) – 4 kpl.
- Napięcie robocze 230/400 V
- Kategoria obiektu – XXVI
- Współczynnik wielkości obiektu – 1,5
- Parametr – długość  $L = 171$  mb

### 24. Wykaz rysunków

- Rysunek 1/E – Plan trasy sieci oświetleniowej
- Rysunek 2/E – Schemat jednokreskowy

### 25. Wykaz załączników

- Załącznik nr 1 - Warunki przyłączenia
- Załącznik nr 2 - Decyzja IRL.7230.33.2014
- Załącznik nr 3 - Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
- Załącznik nr 4 - Obliczenia fotometryczne
- Załącznik nr 5 – Wypis uproszczone
- Załącznik nr 6 – Mapa ewidencyjna gruntów
- Załącznik nr 7 – Uprawnienia budowlane
- Załącznik nr 8 – Zaświadczenie z Izby Inżynierów Budownictwa
- Załącznik nr 9 - Informacja BIOZ
- Załącznik nr 10 - Karta katalogowa oprawy oświetleniowej
- Załącznik nr 11 - Karta katalogowa słupa oświetleniowego
- Załącznik nr 12 - Karta fundamentu słupa oświetleniowego
- Załącznik nr 13 - Oryginał mapy do celów projektowych