przycisk
p-poż.

HDGs 2*2,5

Wyłącznik p-poż. w TG



Nr obwodu	Q1	F0.2	Fk
Aparatura	Rozł. 100A z cewką nadmiarową	3 x L 301	S301 B10A
---	---	---	—
---	---	---	———
---	---	---	———
Przewód [mm2]		---	YDYżo 3,4x1,5
Nazwa obwodu	Zasilanie	Kontrola napięcia	oświetlenie klatki schodowej

Rozdzielnia Tpo



Q1	F0.1	F0.2	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	Frez
FR 303/100	3 x L 301	DEHNquard	S301 B10A	S301 B10A	S301 B10A	P304 $I_{\Delta n}$=40A $I_{\Delta n}$=30mA			P304 $I_{\Delta n}$=40A $I_{\Delta n}$=30mA		
—	—	DEHN	—	—	—	S301 B16A	S301 B16A	S301 B16A	S301 B16A	S301 B16A	S301 B16A
—	—	—	———	———	———	———	———	———	———	———	———
—	—	—	———	———	———	———	———	———	———	———	———
YDY 5*4	—	—	YDYżo 3,4x1,5	YDYżo 3,4x1,5	YDYżo 3,4x1,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	———
Zasilanie	Kontrola napięcie	Ogranicznki przepięć	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	terma 1	terma 2	terma 3	gniazda 230V	gniazda 230V	rez.

UWAGI:

1. *Rozdzielnię wykonać jako wnękowa o IP45*
2. *Kabel zasilający wprowadzić i wyprowadzenia górą.*
3. *W rozdzielni zostawić 30% rezerwy miejsca.*

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH
mgr inż. arch. Wojciech Lubkowski
55-200 Oława, Stanowice ul. Różana 11; 56-200 Wiązów, ul. Leśna 1
tel. 0/693-103-766, tel / fax 71/ 301-82-20, e-mail:

INWESTOR:	Gmina Żmigród, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród	DATA OPRACOWANIA: STYCZEŃ 2016
TEMAT:	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie: przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza nowej części na cele dydaktyczne	BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ADRES:	55-140 Żmigród, Barkowo 75, dz. nr 970/2 obręb Barkowo	
PROJEKTANT(elektryk):	inż. Stanisław Sowiński	upr. nr 8009/
SPRAWDZAJĄCY(elektryk):	inż. Robert Jarmoży	upr. nr WKP/0172/POOE/08
	SCHEMAT ROZDZIELNI Tpo	Rys. E-18